UATS pults ZITON ZP2-F2

uz PULTI 2

no PULTI 3

PULTS 1

RS485 B / A	ZITON 2010-2-NB Network Board
RS485 A / B	
FAULT OUT SUPERVIS	
FIRE OUT SUPERVIS	
OUT 2 (SIREN)	
OUT 1 (SIREN)	
FAULT OUT RELAY	
FIRE OUT RELAY	
24 V AUX	

ZITON ZP2-LB

LOOP 4	+	
	EARTH	
	-	
LOOP 3	+	
	EARTH	
	-	
LOOP 2	+	
	EARTH	
	-	
LOOP 1	+	
	EARTH	
	-	

230VAC — MAIN POWER SOURCE

12Vx18Ah

12Vx18Ah

PULTS 1
CILPA 4;
STACIONĀRA ĒKAS UN
DIAGNOSTIKAS ĒKAS
PAGRABSTĀVS

L=1150m

PULTS 1
CILPA 3;
½ STACIONĀRA ĒKAS,
½ DIAGNOSTIKAS ĒKAS
2. STĀVS

L=1050m

PULTS 1
CILPA 2;
½ STACIONĀRA ĒKAS
2. STĀVS

L=650m

PULTS 1
CILPA 1;
STACIONĀRA ĒKAS
1. STĀVS
L=950m

bīdāmo durvju atbloķēšana

ZITON A70-2 M1-4.77 KD
ZITON A70-2 M1-4.78 KD
ZITON A70-2 M1-4.79 KD
ZITON A70-2 M1-4.80 KD
ZITON A70-2 M1-4.81 KD
ZITON A70-2 M1-4.82 KD
ZITON A70-2 M1-4.83 KD
ZITON A70-2 M1-4.84 KD
ZITON A70-2 M1-4.85 KD
ZITON A70-2 M1-4.86 KD
ZITON A70-2 M1-4.87 KD
ZITON ZP752-2 M1-4.88 2SM
ZITON ZP752-2 M1-4.89 2SM
ZITON A45E-2 M1-4.90 K 1
barošanas bloks MERAWEX BB

ZITON A70-2 M1-4.43 KD
ZITON A70-2 M1-4.44 KD
ZITON A70-2 M1-4.45 KD
ZITON A70-2 M1-4.46 KD
ZITON A70-2 M1-4.47 KD
ZITON A70-2 M1-4.48 KD
ZITON ZP752-2 M1-4.49 2SM
ZITON A45E-2 M1-4.50 K 1
barošanas bloks MERAWEX BB

APZĪMĒJUMI:

R	adrešu trauksmes poga bez īsslēguma izolatora	BB	barošanas bloks EN-54-4
D	adrešu dūmu detektors	S	konvenc. siltuma detektors
S	adrešu siltuma detektors	SS	konvencionālā sirēna
	cilpas īsslēguma izolators detektora pamatnē		līnijas gala rezistors (EOL)
	adrešu detektors virs piekargriestiem detektora iznesamais indikators		ugunsiztur. RS485 kab. U/UTP FE180/E30 kat.5 4x2x0.63
VM M	atslēgšanas modulis bez īsslēguma izolatora		ugunsiztur. adrešu cilpas kab. JE-H(St)H-FE 180/E30 2x1.0+1.0
2SM M	2 sirēnu izeju modulis bez cilpas īsslēguma izolatora		ugunsiztur. sirēnu kab. JE-HH-FE 180/E30 2x1.0
KD M	konvencionālo detektoru modulis bez cilpas īsslēguma izolatora		ugunsiztur. konvenc. detektoru kab. JE-HH-FE 180/E30 2x1.0
K 1 M	barošanas bloka kontroles modulis bez īsslēguma izolatora		ugunsiztur. elektroapgādes kab. (N)HXH FE 180/E30 3x1.5

adrešu iekārtas numurs:

AX-X.XX
- iekārtas adrese
- adrešu cilpas numurs
- UATS pults numurs
- iekārtas veids: R - manuāla poga, D - dūmu detektors, S - siltuma detektors, M - modulis

konvencionālās ierīces numurs (ierīce pieslēgta pie moduļa):

YX-X.XX/X
- ierīces kārtas numurs
- ierīces adrese
- cilpas numurs
- UATS pults numurs
- iekārtas veids: S - siltuma detektors, SS - konvencionālā sirēna

PROJEKTĒTĀJS:

HEINEX

SIA "HEINEX", REĢ.NR.: 41203027371,
Juridiskā adrese: BRĒMENES IELA 17,
PIKALNE, SALASPILS NOV., LV-5015
info@heinex.lv
www.heinex.lv

PASŪTĪTĀJS	SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca"			PASŪT./ARHĪVA NR. 10/10-2022.DAS/Ā-2
BŪVOBJEKTS	Dobeles un apkārtnes slimnīca			STADIJA IZPILDDOKUMENTĀCIJA
ADRESE	Ādama iela 2, Dobele, Dobeles novads			FAILA NR. UATS viss Dobeles slimnīca 3.08.2023.dwg
SATURS	Ugunsgrēka atklāšanas un signalizācijas sistēma, UATS			
RASĒJUMS	Pults Nr.1 struktūrshēma			DAĻA RAS. NR. UATS-14
AUTORI	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	
PROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS	A.GEŅDIKOVS		08.2023	DATUMS 02.08.2023
				MĒROGS A1 b/m
IZSTRĀDĀJA	A.GEŅDIKOVS		08.2023	LAPAS NR. 19

Projekta dokumentācija nav izmantojama citu objektu projektēšanai un/vai celtniecībai bez saskaņošanas

@A1