

Nr.	Komponentu nominālstrāva	Gaidīšanas režīms	Trauksme	Skaitis	Gaidīšanas režīms	Trauksme
		mA	mA	gab.	mA	mA
1	Panelis Smartline 020-4	90,00	100,00	1	90,00	100,00
2	8 zonu papl. modulis	50,00	50,00	1	50,00	50,00
3	Dūmu detektors	0,06	80,00	44	2,64	3520,00
4	Trauksmes poga	0,00	0,005	2	0,00	0,01
5	Trauksmes sirēna	0,00	14,50	5	0,00	72,50
6	Trauksmes sirēna āra	0,00	25,00	1	0,00	25,00
					142,64	3767,51
					A1	A2

Kopā nepieciešams:

6,63

Ah

Piezīmes: Akumulatoru baretirjas aprekiņš tiks veikts uz 24 stundām gaidīšanas režīmā un 30 minūtem trauksmes režīmā. UATS panelis tiek pieslēgts diennakts apsardzes postenim un visus bojājumus nepieciešams atrisināt 24 stundu laikā.

Sastādīja: M.Nalivaiko