Būvdarbu apjomu saraksts un būvizstrādājumu specifikācija				
1. Darbu daudzuma kopsavilkums				
Nr.	Paskaidrojums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1.1	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	72	
1.2	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	290	
1.3	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā	m	34	
1.4	Tranšeja - bedre ZS uzmavām	gab.	3	
1.5	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	395	
1.6	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm montāža esošajā aizsargcaurulē	m	13	
1.7	PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana	m	8	
1.8	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē	m	416	
1.9	ZS kabeļa demontāža	m	28	
1.10	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare	gab.	37	
1.11	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 savienošanas uzmavas montāža	gab.	3	
1.12	ZS kabeļu elektro izolējošo gala hermetisko uzgaļu-kapes montāža	gab.	1	
1.13	Apgaismojuma balsta demontāža	balsts	2	
1.14	Esoša apgaismojuma balsta saudzīga demontāža un pārcelšana jaunā vietā.	balsts	1	
1.15	Apgaismojuma balsta konsoles demontāža	gab.	3	
1.16	Apgaismes sadalnes montāža	gab.	1	
1.17	Automātslēdža montāža iekš balsta	gab.	21	
1.18	Zemējuma izbūve apgaismojuma balstam	balsts	17	
1.19	Zemējuma izbūve sadalnei	sadalne	1	
1.20	Apgaismojuma balsta montāža komplektā ar pamatni, konsoli, gaismekļiem un instalāciju	komp.	16	
1.21	Apgaismojuma balsta konsoles montāža	gab.	3	
1.22	Zaļās zonas atjaunošana iekļaujot nepieciešamo grunti un sēklas	m²	16	
1.23	Traucējošo koka zaru apzāģēšana pieaicinot arboristu.	objekts	1	
2. Materiālu izmaksas				
2.1	Kabelis NYY-J-4x16	m	467	vai analogs
2.2	Kabelis Cu-3x1.5 (NYY-J tips)	m	218	vai analogs
2.3	Kabelis Cu-3x2.5 (NYY-J tips)	m	11	vai analogs
2.4	Gala apdare četrdzīslu kabelim	komp.	37	
2.5	Kabeļu kurpe 1kV presējama 16mm2, komplektā ar termorūkošu cauruli ar līmi	gab.	16	
2.6	Savienošanas uzmava 1kV četrdzīslu kabelim	komp.	3	
2.7	Kape kabeļgalu hermetizēšanai	gab.	1	
2.8	Caurule, gofrēta 450N, d=75	m	386	
2.9	Caurule, gofrēta 750N, d=75	m	13	
2.10	Caurule, gofrēta 1250N, d=110	m	44	
2.11	Caurule, caurdures 1250N, d=110	m	8	
2.12	Caurules līkums 750N, d=110	gab.	1	
2.13	Signāllenta kabeļlīnijai, sarkana, 125mm	m	443	
2.14	Spailes, FTG-KA502	gab.	52	vai analogs
2.15	Spailes, FTG-KA504	gab.	12	vai analogs
2.16	Automātslēdzis 1P, C, 6A (ABB; Legrand; ECO; Hager)	gab.	21	
2.17	Drošinātāja nazis NH00, 160A	gab.	6	
2.18	Metāla apgaismojuma sadalne ar pamatni SP-7 tipa ar komutācijas aparātiem, komplektā ar pamatni	komp.	1	*Pirms kabeļu(c/k) skapja iegādes sazināties ar RPA"Rīgas gaisma" pārstāvjiem*
2.19	Betona pamatne apgaismojuma balstam, P-1,3	gab.	14	
2.20	Betona pamatne apgaismojuma balstam, P-2	gab.	2	
2.21	Apgaismojuma balsts L=6,5m, H=6m	gab.	4	
2.22	Apgaismojuma balsts L=7,5m, H=7m	gab.	10	
2.23	Apgaismojuma balsts L=6,6m, H=6m, komplektā ar norādēm- zebra (balstam no abām pusēm)	gab.	2	
2.24	L- veida konsole 1m x 1m, 5°	gab.	9	
2.25	T- veida konsole 1m x 2m, 5°	gab.	4	

2.26	Gaismeklis G1, G2, G3 un G5 P=45W, Φ=6984 lm, t_o=3000K Gaismekļa balastam ir jāatbalsta DALI-2 protokolu un gaismekļiem jābūt nodrošinātiem ar bez instrumentu piekļuves tehnoloģiju (toolless), kā arī barošanas bloks aprīkots ar standarta Zhaga BOOK 18 pieslēgumu un konektora izvadu uz gaismekļa korpusa apakšējās daļas, APRĪKOT AR 10kV PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBU	gab.	18	Vizulo - Stork Little Brother 45 W 32 LED PIRMS PASŪTĪŠANAS GAISMEKLI SASKAŅOT AR "RĪGAS GAISMA"
2.27	Gaismeklis G4 P=70W, Φ=10606 lm, t_o=5700K Gaismekļa balastam ir jāatbalsta DALI-2 protokolu un gaismekļiem jābūt nodrošinātiem ar bez instrumentu piekļuves tehnoloģiju (toolless), kā arī barošanas bloks aprīkots ar standarta Zhaga BOOK 18 pieslēgumu un konektora izvadu uz gaismekļa korpusa apakšējās daļas, APRĪKOT AR 10kV PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBU	gab.	2	Vizulo - Stork Little Brother 70 W 32 LED PIRMS PASŪTĪŠANAS GAISMEKLI SASKAŅOT AR "RĪGAS GAISMA"
2.28	Gaismekļu vadības bloks C-NODE 10 (RF)	komp.	20	
2.29	Termorūkoša caurule, savienojuma vietai starp balstu un konsoli	gab.	13	
2.30	Savienošanas gumija balsta savienošanai ar pamatni	gab.	16	
2.31	Šķemba (apgaismojuma balsta pamatnei)	m^3	3,2	
2.32	Zemējuma komplekts balstam	komp.	17	
2.33	Zemējuma komplekts sadalnei	komp.	1	
2.34	Kabeļu marķējums (birka) zemē guldāmam kabelim 50x100 mm	gab.	37	
2.35	Papildmateriāli	objekts	1	
3. Citi darbi				
3.1	EPL digitālā uzmērīšana/trases nospraušana	objekts	1	
3.2	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1	
3.3	Tehniskās dokumentācijas sagatavošana objekta nodošanai	objekts	1	
3.4	Demontēto materiālus nodošana RPA"Rīgas gaisma" noliktavā	objekts	1	

Piezīmes:

1. Būvuzņemējam jāizvērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darbu veikšana pilnā apmērā.

2. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot to ar RPA "Rīgas gaisma"